a enzano 22 - Lentigione di Brescello, Reggio Emilia RE - 42041 - Italy 0522
30424 - www.ftspa.it - info@ftspa.it



CODICE	COLORE	MATERIALE	TECNOLOGIA	QUANTITA' LED	TIPOLOGIA DI LED	POTENZA	VOLT	LUNGHEZZA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	IMPERMEABILITA' IP	LUMEN	ORE DI DURATA	CICLI DI UTILIZZO	TEMPERATURA DI UTILIZZO	INCLINAZIONE	CRI
40012	NERO OPACO - AZZURRO	ALLUMINIO - POLICARBONATO - VETRO ANTIURTO	LED SMD	140	2835	100 W	220 - 240 V/AC	250 cm	H05RNF	IP65	10500 (120°)	25000 H	15000	-15/+40°	115°	> 80
40022	NERO OPACO - AZZURRO	ALLUMINIO - POLICARBONATO - VETRO ANTIURTO	LED SMD	70	2835	50 W	220 - 240 V/AC	250 cm	H05RNF	IP65	5250 (120°)	25000 H	15000	-15/+40°	115°	> 80
40080	NERO OPACO - AZZURRO	ALLUMINIO - POLICARBONATO - VETRO ANTIURTO	LED SMD	70	2835	50 W	220 - 240 V/AC	150 cm	H05RNF	IP65	5250 (120°)	25000 H	15000	-15/+40°	115°	> 80
40082	NERO OPACO - AZZURRO	ALLUMINIO - POLICARBONATO - VETRO ANTIURTO	LED SMD	98	2835	70 W	220 - 240 V/AC	150 cm	H05RNF	IP65	7250 (120°)	25000 H	15000	-15/+40°	115°	> 80
40062	NERO OPACO - AZZURRO	ALLUMINIO - POLICARBONATO - VETRO ANTIURTO	LED SMD	36	2835	30 W	220 - 240 V/AC	150 cm	H05RNF	IP65	3000 (120°)	25000 H	15000	-15/+40°	115°	> 80
40064	NERO OPACO - AZZURRO	ALLUMINIO - POLICARBONATO - VETRO ANTIURTO	LED SMD	70	2835	50 W	220 - 240 V/AC	150 cm	H05RNF	IP65	5000 (120°)	25000 H	15000	-15/+40°	115°	> 80
40086	NERO OPACO - AZZURRO	ALLUMINIO - POLICARBONATO - VETRO ANTIURTO	LED SMD	60	2835	30 W	4.2 V	150 cm	H05RNF	IP65	3000 (120°)	25000 H	15000	-15/+40°	115°	> 80

UTILIZZO

I FARETTI A LED FT SONO DA CONSIDERARE ATTREZZATURE DA LAVORO, IL CUI SCOPO E' QUELLO DI FORNIRE ILLUMINAZIONE IN AMBIENTI SCARSAMENTE ILLUMINATA. L'INCLINAZIONE DI MASSIMO 115° GARANTISCE FLESSIBILITA' E ADATTABILITA', MENTRE L'IMPUGNATURA ERGONOMICA IN POLIPROPILENE NE AGEVOLA GLI APOSTAMENTI E IL TRASPORTO. E' NECESSARIO ESEGUIRE LE SEGUENTI VERIFICHE IN FASE DI USO E INSTALLAZIONE:

1. VERIFICARE ASSENZA DI ACQUA SULLA SUPERFICIE DI APPOGGIO E DINTORNI
2. GARANTIRE CHE IL CAVO NON INTERFERISCA CON UTENSILI DI MOVIMENTAZIONE (es. MESCOLATORI, FRUSTE ecc.)
3. VERIFICARE MANCANZA DI ROTTURE E ANOMALIE LUNGO IL CAVO DI CORRENTE
4. SI CONSIGLIA DI ASCIUGARE IL FARETTO DOPO OGNI ESPOSIZIONE A PIOGGIA O AMBIENTI UMIDI





